



Shelly Plus Plug S, schmale Bluetooth + WLAN Steckdose mit Messfunktion und RGB-LED, weiß



Shelly

Order number:	SHEL-PL-PGS-W
Hersteller:	Shelly
EAN:	3800235265567
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85365080
Gewicht:	0.073 kg

Der Shelly Plus Plug S ist ein kleiner aber starker WLAN-Smart-Stecker mit Bluetooth-Konnektivität und Stromverbrauchsmessung, der deine Beleuchtung, Heizung oder andere verbundene Haushaltsgeräte mit einer Leistung von bis zu 2500 W steuert. Die LED-Anzeige des Shelly Plus Plug S lässt sich frei auf deine Wünsche einstellen, so dass der Stecker sogar als angenehm behagliches Nachtlcht eingesetzt werden kann.

Perfekt für jeden Innenraum

Die Größe des Shelly Plus Plug S ist klein gehalten und sein minimalistisches Design macht ihn perfekt für jedes Heim. Zusätzlich kannst du die Farbe der Anzeige des Steckers individuell einstellen, damit es perfekt an Ihre Einrichtung zu Hause oder im Büro angepasst werden kann.

3 LED-Anzeigemodi für ein Höchstmaß an Kontrolle

Der Shelly Plus Plug S verfügt über 3 LED-Anzeigemodi. In allen Modi kann die Helligkeit gemäß auf Ihre persönlichen Wünsche eingestellt werden. Und wenn du gar kein Licht magst, kannst du die Farbanzeige auch vollständig abschalten.

Nachtmodus mit individuellen Einstellungen

Bei eingeschaltetem Nachtmodus wird die Helligkeit der LED-Anzeige Ihres Shelly Plus Plug S während der Nacht verringert, damit du deine Nachtruhe ungestört genießen können.

Eigenschaften

- **WLAN-betrieben**
Verbinde den Shelly Plus Plug S einfach mit deinem WLAN.
- **Unterstützung einer Vielzahl von Haushaltsgeräten**
Mit dem Shelly Plus Plug S kannst du eine Vielzahl von Elektronik und Haushaltsgeräten (bis zu 12 A) steuern.
- **Individueller Zeitplan**
Stellen basierend auf deinem persönlichen Tagesablauf individuelle Zeitpläne ein. Du kannst das Gerät auch so einstellen, dass es automatisch dem Sonnenaufgang und -untergang folgt und Ihre Geräte entsprechend steuert.
- **Stromverbrauchsüberwachung**
Mit Shelly Plus Plug S kannst du deinen Stromverbrauch genauestens überwachen.
- **Smarte Szenarien**
Durch Verbindung Ihres Shelly Plus Plug S mit anderen Shelly-Geräten kannst du individuelle Szenarien einrichten.
- **URL-Aktionen**
Der Shelly Plus Plug S kann auch andere smarte Geräte direkt steuern bzw. direkt von ihnen gesteuert werden.



Technische Daten

- Abmessungen (HxWxD): 44x44x70 ±0.5 mm
- Gewicht: 60 ±1 g
- Kompatible Steckdosen: CEE 7/3 (Typ F / Schutzkontakt)
- Kompatible Stecker: CEE 7/4 (Typ F / Schutzkontakt)
- Material des Gehäuses: Kunststoff
- Farbe: Weiß
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit 30 % bis 70 % RH
- Max. Höhe 2000 m
- Versorgungsspannung AC: 230 V ±10 % , 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: < 1 W
- Max. Schaltspannung AC: 260 V
- Max. Schaltstrom AC: 12 A
- Temperatursensor: Ja
- Spannungsmesser: Ja
- Amperemeter: Ja
- Leistungs- und Energiezähler: Ja
- RF-Band: 2401 - 2495 MHz
- Max. RF-Leistung: <20 dBm
- Wi-Fi-Protokoll: 802.11 b/g/n
- Wi-Fi-Reichweite: Bis zu 30 m / 100 ft in Innenräumen und 50 m / 160 ft im Freien (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
- Bluetooth-Protokoll: 4.2
- Bluetooth-Reichweite: Bis zu 10 m in Innenräumen und 30 m im Freien (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
- CPU: ESP32
- Flash: 4 MB
- Webhooks (URL-Aktionen): 20 mit 5 URLs pro Hook
- Skripting: mJS
- MQTT: Ja
- CoAP: Nein

Lieferumfang

- Shelly Plug
- Bedienungsanleitung

Weitere Bilder:



